

## מדריך להפעלת שליטה אלחוטית בין 2 או יותר אביזרי הומיסמרט

אביזרי הומיסמרט השונים מאפשרים לכל פרויקט חדש חיסכון בתשתיות וגמישות תפעולית. ביצוע צימוד של האביזרים השונים יאפשר נוחות בהפעלות של תאורה או מכשירים שונים בחלל החדר. כברירת מחדל מהמפעל כל שקעי ומפסקי הומיסמרט אינם מתוכנתים לשלוט במתג אחר ויש לבצע תהליך צימוד בין שני **מפסקים**. בתהליך הצימוד יוגדר מפסק אחד כ"שולט" ומפסק אחר כ"נשלט",

לנוחות ההסבר נמחיש באמצעות מפסקים בחדר שינה:

### מפסק ב- "השולט"

אינו נדרש להיות מחווט למנורת התקרה ובאמצעות פקודה אלחוטית, יאפשר כיבוי והפעלה של תאורת החדר למרות שאיננו מחווט אל המפסק בכניסה או אל המנורה



**מפסק א  
"נשלט"  
ממוקם  
בכניסה לחדר  
ומחווט למנורה**



**\*\*\*יש לשים לב - טווח השליטה האלחוטית הנ"ל מתאים לשימוש בחלל של חדר אחד או כמה אביזרים בחדרים קרובים, ואינו מתאים לחללים/מרחקים גדולים (בהם ניתן להשתמש באפליקציה של הומיסמרט ויחידת שליטה נוספת).**

כפי שניתן לראות בדוגמה הזו יש מפסק בכניסה לחדר אשר מחווט למנורה הראשית של חדר השינה אותו כינונו **מפסק א' "נשלט"** ועוד מפסק ליד מיטת ההורים אותו כינונו **מפסק ב' "השולט"**. בדוגמה הזו מפסק ב' שעימו אנו מעוניינים לשלוט על המנורה בחדר השינה איננו מחובר למנורה ואיננו מחווט למפסק א הוא למעשה יכול להיות מחובר למנורה אחרת בכלל ובכל זאת טכנולוגיית הומיסמרט תאפשר למפסק ב לאחר שלב הצימוד לשלוט על המנורה בחדר שמפסק א מחווט אליה.

טכנולוגיית הומיסמרט איננה מחייבת שמפסק ישלוט על מפסק אלא ישנה גמישות לשליטה בין אביזרים כלומר יכול להיות גם שקע מתוצרת הומיסמרט שניח בתמונה זו יחובר אל מנורת הקריאה או כל אביזר אחר אשר לאחר שלב הצימוד יאפשר בלחיצה מהירה הפעלת המנורה בחדר ובלחיצה של 3 שניות הפעלת האביזר שמחובר אל השקע (למשל מנורת הקריאה בתמונה).

## מדריך להפעלת שליטה אלחוטית בין 2 או יותר אביזרי הומיסמרט

לפני תהליך צימוד בין אביזרי הומיסמרט

יש לוודא כי כל האביזרים מחוברים ליחידת השליטה המרכזית ובוצע תהליך הגדרות Wifi

### השלבים להגדרות הצימוד :

בסיטואציה הזו נוכל לגרום למפסק או שקע שנמצא ליד המיטה לשלוט על המפסק בכניסה לחדר ויש לבצע את השלבים הבאים :

1. לצורך הגדרת האביזר ששולט אביזר ב' יש ללחוץ על המתג של אביזר ב' למשך 15 שניות באופן רציף עד להיבהוב איטי של הלד הכחול .  
\*\*שימו לב לא להפסיק ללחוץ ב-7 שניות כאשר הלד מהבהב מהר אלא להמשיך ללחוץ עד להיבהוב איטי .

2. כעת גשו לאביזר א' הנשלט ולחצו למשך 7 שניות עליו עד שיהיה היבהוב מהיר בלד הכחול

3. לאחר התהליך -האינדיקציה להצלחה הינה שההיבהוב יחדול בשני המפסקים והלד הכחול בשניהם יופיע עם אור יציב .

### אופן ההפעלה לאחר שלב הצימוד :

1. לחיצה על מפסק א' תפעיל את התאורה בחדר כרגיל כמו שכל מפסק טיפש מפעיל תאורה בחדר .
2. לחיצה מהירה על מפסק ב' תפעיל את המפסק א' לחיצה למשך 3 שניות תפעיל את האביזר שמחובר למפסק ב' נניח מנורת קריאה .

### ביטול צימוד בין האביזרים :

לחיצה למשך 30 שניות על אביזר ב' " השולט" - תאפס את הצימוד ותחזיר למצב בו אין צימוד .

לנוחיותכם סרטון להמחשת התהליך:

[30 July 2024 \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=30July2024)

## מדריך להפעלת שליטה אלחוטית בין 2 או יותר אביזרי הומיסמרט

### אפשרויות מתקדמות :

1. באותו אופן שהמחשנו על אביזר ב' ששולט על אביזר א' ניתן לבצע צימוד עם עוד אביזרים למשל אביזר ג' וד' כך שכולם ישלטו על אביזר א' ...

#### מפסק ב- "השולט"

אינו נדרש להיות מחווט למנורת התקרה ובאמצעות פקודה אלחוטית, יאפשר כיבוי והפעלה של תאורת החדר למרות שאיננו מחווט אל המפסק בכניסה או אל המנורה



מפסק א  
"נשלט"  
ממוקם  
בכניסה לחדר  
ומחווט למנורה

מפסקים נוספים לשליטה על מפסק א'  
'לדוגמה מפסקים ג' ד' ה  
ממוקם בכניסה לחדר



2. בדוגמה מעלה ניתן גם לגרום למפסק א' לשלוט על מפסק אחר (למרות שהוא בעצמו נשלט על ידי אחרים) באותו החדר באותו אופן שביצענו צימוד עימו רק הפעם אביזר א' הופך להיות השולט על האחר אז עליו יש ללחוץ 15 שניות ועל האחר 7 שניות

לשאלות נוספות נשמח לענות :  
[office@homismart.com](mailto:office@homismart.com)

VER 07-2024